FC-315-WA1

Drahtloser, weißer akustisch-optischer Signalgeber zur Wandmontage

Der FireCell akustisch-optische Funk-Signalgeber ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der Brandmeldezentrale. Dieses Gerät besteht aus einem akustisch-optischen Signalgeber und einem Funk-Signalgebersockel.

Funktioniert mit dem weißen Funk-Signalgebersockel FC-171-001



Einzelheiten

- 0,5 Hz / 1 Hz Blitzleuchte-Blitzauswahl
- 32 wählbare Töne
- Integriertes Audio-Monitoring
- Lautstärkeregelung
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Durch Dritte zertifiziert

FC-315-WA1

Drahtloser, weißer akustisch-optischer Signalgeber zur Wandmontage

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	FC-171-001

Electrical

Power supply type	Batteries
Batteries	Stromversorgung über Funksockel

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig)
Output level adjustment	Analog
Frequency	Wählbar
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	Weißer Blitz
Rating	W-3.1-11.3
Flash frequency	0,5 Hz / 1 Hz (wählbar)

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x T)
Net weight	0,65 kg
Colour	White housing / white flash
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Wall
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 bis 55 °C
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-23 EN54-3

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.