FRL700

Ripetitore LCD su bus LON700

Facile installazione

Il pannello ripetitore FRL700 fornisce una soluzione a basso costo per la ripetizione dello stato delle centrali analogiche indirizzate delle serie FP1200 e FP2000. L'unità può essere collegata alla centrale incendio utilizzando un bus con un cavo a due fili, il bus può essere esteso fino alla lunghezza di 1500 metri. Fino a 15 ripetitori possono essere collegati ad una centrale. Le unità sono collegate direttamente alle centrali della serie FP1200 / FP2000 usando l'interfaccia ad innesto LON2000. Le unità devono essere alimentate con una tensione di 24 volt DC.

Facile all'uso

L'FRL700 ha un desing compatto, piacevole e facile all'uso, l'unità può essere installata senza problemi in reception, uffici,atri di palazzi ecc.

L'FRL700 permette la visualizzazione di più allarmi usando il tasto di ciclo, è un dispositivo conforme alle EN54 con un display di 4 x 20 caratteri. Fino a 20 caratteri possono essere usati per visualizzare il testo del punto in allarme. Il tasto di ciclo permette di scorrere gli allarmi, mentre il display visualizza automaticamente l'ultimo allarme. I LED visualizzano l'allarme generale, il guasto, la disabilitazzione, lo stato delle suonerie e la presenza della tensione. Un cicalino avverte delle nuove condizioni. I pulsanti presenti sul pannello permettono la tacitazione del cicalino e delle suonerie oppure il reset e il test dei LED.



Dettagli

- Connessione LON con bus a 2 fili tra la centrale e il ripetitore
- Bus con lunghezza fino a 1500 metri
- Alimentazione a 24 Volt
- Soluzione a basso costo
- Facile installazione e semplice operatività
- Display con 4 x 20 caratteri, LED comuni, pulsanti di controllo
- LON700

FRL700
Ripetitore LCD su bus LON700

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	more than 160K
Network size (nodes)	1 to 32

Zone

Maximum zone capacity	up to 1024

Physical

Form factor	Small
Mounting type	Accessory

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57