SC-52-0200-0001-99

SmartCell Ręczny Przycisk Ostrzegawczy

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny przycisk ostrzegawczy SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i osłona chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie służy do przywoływania obsługi lub sygnalizacji zagrożeń innych niż pożarowe



Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- W komplecie z pokrywą ochronną
- Elegancki wygląd
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- NIE SŁUŻY DO SYGNALIZACJI POŻARU

SC-52-0200-0001-99

SmartCell Ręczny Przycisk Ostrzegawczy

Specyfikacja techniczna

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +55°C (bez baterii)
Relative humidity	do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 R&TTE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57