2X-LB

Modulo espansione supplementare 2 loops per centrali 2X-F2-10

Panoramica

La scheda di espansione loop aggiunge 2 loop alla centrale di rivelazione incendio indirizzata in modo da raddoppiare la quantità di dispositivi che possono essere supportati dalla centrale e ampliando a 128 le zone programmabili. Insieme ai 2 loop, sulla scheda sono presenti anche 4 uscite sirena / trasmissione incendio supervisionate, che possono essere liberamente programmabili.

Le applicazioni

La scheda loop consente di utilizzare una singola centrale per installazioni più grandi. Invece di utilizzare due centrali a 2 loop, in questo modo si ha un solo pannello da alimentare e tutto il cablaggio dei loop viene concentrato in una posizione senza dover utilizzare una rete di centrali Firenet.

Nel caso in cui sia necessario espandere un sistema esistente, non è necessario installare un altro pannello. E' sufficiente aggiungere la scheda loop. Ciò rende il sistema più flessibile e più facile da ampliare.

Si noti che solo la centrale 2X-F2 versione espandibile ha la possibilità di aggiungere una scheda a 2 loop.

Montaggio

La scheda può essere inserita direttamente sulla parte anteriore della scheda principale della centrale.
Non è necessario eseguire ulteriori cablaggi.



Dettagli

- 2 loop e fino a 128 zone aggiuntive
- 4 uscite controllate configurabili
- Morsettiere estraibili
- Connessione diretta nella parte frontale della scheda principale della centrale

2X-LB

Modulo espansione supplementare 2 loops per centrali 2X-F2-10

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 256

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Oberflächenmontage

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57