ATS1110A-N

Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów

Zdalne stacje zazbrajania

ATS1110A jest częścią rodziny produktów Advisor Advanced. Dostępnych jest wiele klawiatur i czytników kart, które mogą być używane w różnych środowiskach, wewnątrz i na zewnątrz. Moduł ATS1110A może służyć do konfiguracji i zarządzania systemem, a także do otwierania drzwi i uzbrajania/rozbrajania stref. W prosty sposób ATS1115A zapewnia przegląd stanu systemu bezpieczeństwa za pomocą wskaźników wizualnych i dźwiękowych.

Opis produktu

ATS1110A to nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja i czytelny tekst na wyświetlaczu LCD 2 x 16 znaków do wyświetlania programowania systemu, funkcji alarmowych i kontroli dostępu. Kąt widzenia wyświetlacza można regulować za pomocą klawiatury, a także poziom głośności wbudowanego brzęczyka. Cztery klawisze strzałek ułatwią użytkownikowi poruszanie się po funkcjach programowania i obsługi, a 4 dodatkowe klawisze funkcyjne uzupełniają ten przyjazny dla użytkownika interfejs.

Wskaźniki

Cztery diody LED stanu będą stale informować użytkownika o stanie sieci, usterkach, kontroli dostępu i alarmach.
Zielony — dioda zasilania świeci się, gdy centrala jest zasilana z sieci AC.
Żółty — dioda LED usterki świeci, wskazując wykrycie usterki systemu.
Niebieski — dioda LED dostępu miga po przyznaniu dostępu do obszaru przypisanego do stacji ZAZ.
Czerwony — dioda LED alarmu świeci się, gdy występuje sabotaż systemu lub obszar przypisany do stacji ZAZ znajduje się w stanie alarmu.
Stacja zazbrajania może wyświetlać stan 16 obszarów za pomocą 16 diod LED z przodu, podczas gdy wyświetlacz LCD pokazuje szczegóły alarmów lub zaprogramowany tekst.
Obszar można zidentyfikować, obserwując 16 diod LED obszaru widocznych, gdy pokrywa ZAZ jest otwarta lub zdjęta, a wskazania są następujące:
• Dioda LED świeci, gdy odpowiedni obszar jest uzbrojony.
• Dioda LED miga powoli, gdy zostanie wykryta usterka.
• Dioda LED miga szybko, gdy wystąpi alarm.

Montaż

Pokrywa RAS jest odchylana od dołu. Aby otworzyć, chwyć osłonę po bokach lub u góry i delikatnie pociągnij — osłona opadnie na kołki. Pokrywę można całkowicie zdjąć, delikatnie odrywając jeden z kołków od korpusu stacji ZAZ i pociągając. Metalowa płyta montażowa z tyłu jest przytrzymywana śrubą blokującą.



Szczegóły

- Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
- Brzęczyk regulowany przez użytkownika
- Kontrast LCD regulowany przez użytkownika
- 16 wskazań obszaru
- Wskaźnik otwarcia drzwi

ATS1110A-N

Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów

Specyfikacja techniczna

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	16

System

Function keys	4
Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 50 mA Max

Electrical

Operating voltage	9 to 14 VDC
Current consumption	26 mA typical 95 mA max

Physical

Physical dimensions	92 x 165 x 25,4 mm
Net weight	296 gr
Colour	Weiß
Form factor	Vertikal
Cover	Flip-Abdeckung
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57