ATS1497

Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)

Opis

Brelok w kształcie gruszki w czarnym kolorze oferuje solidne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane z karty są chronione za pomocą szyfrowania Mifare Desfire EV2. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami serii ATS118x i klawiaturą ATS1136.
W przypadku stosowania w innych czytnikach Mifare zamiast zabezpieczonych danych z kart jest dostępny standardowy 7-bajtowy kod CSN Mifare.
Ponadto karta zawiera numer seryjny karty Hitag2 obsługiwany przez czytniki serii ATS119x oraz klawiatury ATS111x i ATS1135, co pozwala na jednoczesne korzystanie z obu technologii przy migracji ze starych do nowych bezpiecznych technologii.



Szczegóły

- Atrakcyjnie zaprojektowany brelok w kształcie gruszki
- Dane z karty zabezpieczone przez szyfrowanie AES
- Aplikacja szyfrowana Mifare Desfire EV2
- Numer seryjny karty Hitag2

ATS1497

Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	Mifare: Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Hitag: Up to 10 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS Proximity Readers

Technology

Credential type	Proximity, Smart card
Credential operating frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PA6
Form factor	Key Fob
Physical dimensions	70 x 45 x 44 mm
Net weight	48 g
Shipping weight	48 g
Colour	Black
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP66

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57