VRS122000EBA

Zasilacz, wejście 100-253VAC, wyjście 12VDC 2A, wtyczka EU (adapter UK w zestawie)

Opis

Zasilacz VRS122000EBA przeznaczony jest do zasilania niskiego napięcia. Zasilacze te akceptują uniwersalne napięcia wejściowe sieci od 100 do 253 VAC i zapewniają regulowane wyjście 12 VDC z maksymalnym obciążeniem 2 A

Model features

The VRS122000EBA is provided with a fixed mains cable and a moulded EURO style 2 pin mains plug. The VRS122000EBA is also provided with a EURO to UK plug adapter for use in the UK.

Installation advice

This unit is only suitable for installation as permanently connected equipment. The PSU is NOT SUITABLE for direct external installation, unless fitted within an appropriate IP rated enclosure. The PSU should be installed according to all relevant safety regulations applicable to the application.

This unit must be fed from a mains power source having a separate (approved) disconnect device and fitted with a fuse or other over-current protection device rated at 3A maximum. Ensure that the disconnect device used has appropriate earth fault protection to the applicable standard.

Secure PSU case in position using cable ties or other suitable fastening to prevent movement.



Szczegóły

- Wydajna praca przetwornicy
- Uniwersalne napięcie wejściowe sieci 100 do 253 VAC
- W pełni regulowane wyjście 12 VDC, 2 A
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
- Podwójna izolacja klasy II
- Zgodny z CE

VRS122000EBA

Zasilacz, wejście 100-253VAC, wyjście 12VDC 2A, wtyczka EU (adapter UK w zestawie)

Specyfikacja techniczna

General

Category	Fiber options accessories
Classification	Video
Accessory type	Power Supplies

Electrical

Power supply value	100 to 253 VAC, 50/60Hz, 16W

Physical

Physical dimensions	78 x 52 x 25 mm
Net weight	0.3 kg

Environmental

Operating temperature	0 to +40°C
Storage temperature	-20 to +75°C

Regulatory

Compliancy	EMC, Low voltage, RoHS, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20